

Beszereelési útmutató



Caesar Timer

A Caesar Timer időzítő modul működése:

A helyesen bekötött Caesar Timer alkalmas pozitív vagy negatív impulzusból 0,8-tól 120 mp.-ig tartó folyamatos jel előállítására. A készülék kimenete relézve van amely alkalmas nagyobb áram átvitelére (max 10A).

Bekötés és beállítás:

A készüléket a kocsiszekrényen belül elrejtve, egyéb elektromos készülékektől távol helyezzük el.

A kiadott folyamatos jel idejét a készülékben található potméterrel az ábrán jelölt módon állíthatjuk.

Különálló vezetékek:

Vastag Sárga: Relé közös pont (30)

Vastag Barna: Relé normál nyitott pont (87)

Vastag szürke: Relé normál zárt pont (87a)

4-eres vezeték:

Piros: +12V

Barna: test

Zöld: Pozitív indítás

Kék: Negatív indítás

