

# Beszerelesi útmutató



## CAESAR UNICENT-A

### **A Caesar Unicent-A központizár vezérlő modul működése:**

A helyesen bekötött Caesar Unicent-A a gépkocsi ajtóiba szerelt központizár motorok vezérlésére szolgál.

A Caesar Unicent-A vezérelhető riasztóról negatív impulzusos vezérléssel, és ajtóról vezérlő "ötvezetékes" motorral.

### **Bekötése:**

A Caesar Unicent-A központizár vezérlő modult negatív vezérlésű rendszereknél alkalmazhatjuk.

### **A Caesar Unicent-A bekötése:**

**Piros** vezeték: +12V-ra kell kötni (a gépkocsi 30-as pontja) egy **10-20A-es biztosítékon** keresztül, a vezérelt motorok számától függően.

**Fekete** vezeték: Testre kell kötni (a gépkocsi fém karosszériája).

**Zöld** vezeték: Motorszál (a központizár motorok motorszála.)

**Kék** vezeték: Motorszál (a központizár motorok motorszála.)

**Barna** vezeték: A riasztó felőli negatív impulzusos vezérlés, és az "ötvezetékes motor" felőli negatív vezérlés nyitó- vagy záróirány.

**Fehér** vezeték: A riasztó felőli negatív impulzusos vezérlés, és az "ötvezetékes motor" felőli negatív vezérlés nyitó- vagy záróirány.

### **Az "ötvezetékes" motor bekötése:**

**Zöld** vezeték: Motorszál (a Caesar Unicent-A motorszála, és a többi követőmotor motorszála)

**Kék** vezeték: Motorszál (a Caesar Unicent-A motorszála, és a többi követőmotor motorszála)

**Fekete** vezeték: Testre kell kötni (a gépkocsi fém karosszériája)

**Barna** vezeték: A Caesar Unicent-A felé menő negatív vezérlés nyitó- vagy záróirány

**Fehér** vezeték: A Caesar Unicent-A felé menő negatív vezérlés nyitó- vagy záróirány

### A “kétvezetékes” motor bekötése:

**Zöld** vezeték: Motorszál (a Caesar Unicent-A motorszála, és a többi követő motor motorszála)

**Kék** vezeték: Motorszál (a Caesar Unicent-A motorszála, és a többi követő motor motorszála)

A Caesar Unicent-A bekötésénél ügyelni kell a vezérlések és a motorszálak helyes polaritására (zárás-nyitás)!

Ha a tápra kerüléskor a motorokból és a Caesar Unicent-A -ból kattogást hallunk, akkor feltehetően a vezérlő szálak vannak felcserélve(barna, fehér).

Azonnali tápszünetetés után cseréljük meg a vezetékeket.

### **Bekötési rajz:**

